

Sie haben sich für das Nackenbügelmikrofon TG H56 von beyerdynamic entschieden. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Nehmen Sie sich bitte einige Minuten Zeit und lesen Sie diese Produktinformation aufmerksam durch.

Sicherheitsinformationen

- Schützen Sie das Mikrofon vor Feuchtigkeit, Herunterfallen und Stoß. Sie könnten das Mikrofon dabei beschädigen!
- Pusten Sie nicht in das Mikrofon und vermeiden Sie es, auf den Mikrofonkorb zu klopfen. Bei einem Kondensatormikrofon können Sie den Wandler beschädigen. Zur Funktionskontrolle sollten Sie in das Mikrofon sprechen.

Anwendung

Ebenso auffällig wie unauffällig gibt sich das Mikrofon TG H56 – ein auffällig ausgewogener Klang trifft auf ein unauffälliges Äußeres. Das spritzwassergeschützte Mikrofon mit Kugelcharakteristik ist beidseitig montierbar und lässt sich dank variablen Mikrofonarm gut positionieren. Vorteile, die besonders bei Musical-, Theater und Sportanwendungen geschätzt werden. Es ist wahlweise in schwarz oder beige erhältlich.

Anschluss

Das TG H56 hat einen weiblichen 4-pol. Mini-XLR Stecker und ist in zwei Versionen verfügbar: als Opus-Version kann es an Taschensendern der Opus-Serie angeschlossen werden; als TG-Version wird es mit den drahtlosen Mikrofonensystemen der TG-Serie verwendet.

Für den kabelgebundenen Einsatz muss das Mikrofon mit einem optionalen Speisewandler an einem phantomspeisenden Mikrofoneingang betrieben werden. **Der direkte Anschluss des TG H56 an Phantomspeisung kann das Mikrofon zerstören!**

Das abnehmbare Anschlusskabel des TG H56 ist mit einer Schraubverbindung am Mikrofonarm ausgestattet und kann jederzeit durch ein anderes Kabel ersetzt werden.

Einstellung

Mit seinem verstellbaren Nackenbügel und den biegsamen Ohrbügeln kann das TG H56 jeder Kopfform angepasst werden. Durch die schmalen Ohrbügel eignet sich das TG H56 auch für Brillenträger.

Der Mikrofonarm kann wahlweise rechts oder links getragen werden, indem die Ohrbügel um 180° gedreht werden.

Vermeiden Sie möglichst den Mikrofonarm hin- und herzubiegen, da dieser brechen kann.

Der mitgelieferte Popschutz sollte auf der Kapsel verbleiben. Zum Transport können die Ohrbügel nach innen geklappt und flach zusammengelegt werden.

Pflege

Bei Bedarf reinigen Sie das TG H56 und das Anschlusskabel mit einem weichen feuchten Tuch. Wenn notwendig, können Sie ein mildes Reinigungsmittel (z.B. Geschirrspülmittel) verwenden, auf keinen Fall lösungsmittelhaltige Reiniger. Achten Sie darauf, dass in den Mikrofonkorb keine Flüssigkeit gelangt.

Der mitgelieferte Schaumstoffpopschutz sollte in regelmäßigen Abständen vom Mikrofonkorb abgezogen in klarem Wasser gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass er vollständig getrocknet ist, bevor Sie ihn wieder auf das Mikrofon setzen.

Service

Im Servicefall wenden Sie sich bitte an autorisierte Fachpersonal. Öffnen Sie das Mikrofon auf keinen Fall selbst, Sie könnten sonst alle Gewährleistungsansprüche verlieren.

Versionen

Bez.	Beschreibung	Best.-Nr.
TG H56 (Opus)	Kondensator-Headsetmikrofon, Kugel, schwarz, mit 4-pol. Mini-XLR-Kupplung	708.402

TG H56 tan (Opus)	dito, jedoch beige	708.410
TG H56 (TG)	Kondensator-Headsetmikrofon, Kugel, schwarz, mit 4-pol. Mini-XLR-Kupplung	705.888

TG H56 tan (TG)	dito, jedoch beige	705.853
-----------------	--------------------	---------

Zubehör - Lieferumfang

WS 56 blk	Windschutz, schwarz	708.887
oder		

WS 56 tan	Windschutz, beige	708.879
-----------	-------------------	---------

Zubehör - optional

CV 18	Speisewandler zum direkten Anschluss an phantomgespeiste Mikrofoneingänge für Mikrofone mit Opus-Belegung	475.378
-------	---	---------

MA-PVA	Speisewandler zum direkten Anschluss an phantomgespeiste Mikrofoneingänge für Mikrofone mit TG-Belegung	711.098
--------	---	---------

WS 56 blk	Windschutz, schwarz	708.887
-----------	---------------------	---------

WS 56 tan	Windschutz, beige	708.879
-----------	-------------------	---------

MA-CH 56 (Opus)	Anschlusskabel, schwarz	708.836
-----------------	-------------------------	---------

MA-CH 56 (Opus)	Anschlusskabel, beige	708.852
-----------------	-----------------------	---------

MA-CH 56 (TG)	Anschlusskabel, schwarz	708.844
---------------	-------------------------	---------

MA-CH 56 (TG)	Anschlusskabel, beige	708.860
---------------	-----------------------	---------

Thank you for selecting the TG H56 neckworn microphone from beyerdynamic. Please take some time to read carefully through this information before using the product.

Safety Information

- Protect the microphone from moisture and sudden impacts. You could damage the microphone!
- Do not blow into the microphone and do not knock on the microphone basket. In a condenser microphone this could damage the transformer. It is preferable to carry out a speech trial.

Application

Servicing must be carried out by qualified service personnel only. Dismantling the microphone yourself will invalidate the guarantee.

Versions

Model	Description	Order #
TG H56 (Opus)	Condenser headset microphone, omnidirectional, black, with 4-pin female mini XLR connector	708.402

TG H56 tan (Opus)	same as above, but beige	708.410
TG H56 (TG)	Condenser headset microphone, omnidirectional, black, with 4-pin female mini XLR connector	705.888

TG H56 tan (TG)	same as above, but beige	705.853
-----------------	--------------------------	---------

Supplied Accessories

WS 56 blk	Wind shield, black	708.887
or		

WS 56 tan	Wind shield, beige	708.879
-----------	--------------------	---------

Optional Accessories

CV 18	Power adapter to connect to phantom-powered microphone inputs, for microphones with Opus pin assignment	475.378
-------	---	---------

MA-PVA	Power adapter to connect to phantom-powered microphone inputs, for microphones with TG pin assignment	711.098
--------	---	---------

WS 56 blk	Wind shield, black	708.887
-----------	--------------------	---------

WS 56 tan	Wind shield, beige	708.879
-----------	--------------------	---------

MA-CH 56 (Opus)	Connecting cable, black	708.836
-----------------	-------------------------	---------

MA-CH 56 (tan) (Opus)	Connecting cable, beige	708.852
-----------------------	-------------------------	---------

MA-CH 56 (TG)	Connecting cable, black	708.844
---------------	-------------------------	---------

MA-CH 56 (tan) (TG)	Connecting cable, beige	708.860
---------------------	-------------------------	---------

Setting up and adjustment

The TG H56 features an adjustable neckband and flexible ear bows that can be shaped for personal comfort to ensure a secure fit. The TG H56 is also suited for people who wear glasses. The microphone arm can be worn on the left or right when turning the ear bows 180°. If possible, avoid bending the microphone arm, as it can break. The pop screen included in delivery should remain on the capsule. For transport purposes, the headset can be collapsed and folded inwards.

Maintenance

Use a soft, damp cloth for cleaning the TG H56 microphone and connecting cable. If necessary, you can use a gentle cleansing agent (such as washing-up liquid). Make sure not to allow any liquid to enter the microphone grille and never use any solvent cleansers.

The supplied pop shield should regularly be removed from the microphone grille and cleaned in clear water. Make sure the pop shield is completely dry before it is replaced back onto the microphone.

Service

Servicing must be carried out by qualified service personnel only. Dismantling the microphone yourself will invalidate the guarantee.

Nous vous félicitons pour l'achat du microphone serre-nuque TG H56 de beyerdynamic et vous remercions de votre confiance. Veuillez lire attentivement ces informations produit avant de la mise en marche du microphone.

Sécurité

- Veillez à ce que le microphone soit protégé de l'humidité et de tous dommages résultant de chutes ou de chocs mécaniques.
- Ne soufflez pas dans le microphone. Dans le cas d'un microphone à condensateur, vous pourriez endommager le transformateur. Effectuez plutôt un test de parole.

Application

Le microphone TG H56 est tout à la fois discret et remarquable: il offre l'alliance entre un son remarquablement équilibré et un design sobre. Ce microphone avec protection contre les projections d'eau et directivité omnidirectionnelle peut être monté des deux côtés et optimalement positionné grâce à un bras de microphone réglable. Des avantages particulièrement appréciables lors d'applications dans les comédies musicales, représentations théâtrales et manifestations sportives. Il est disponible au choix en noir ou beige.

Branchement

Le TG H56 est doté d'une fiche femelle XLR mini à 4 broches et disponibles en deux versions:

la version Opus se prête à la connexion à l'émetteur de poche des systèmes de microphone sans fil Opus, tandis que la version TG est utilisée en combinaison avec le système de microphone TG. En présence d'une liaison filaire, le microphone doit être utilisé avec un convertisseur d'alimentation optionnel sur une entrée de microphone avec alimentation fantôme. **Le raccordement direct du TG H56 sur une alimentation fantôme peut détruire le microphone!**

Le câble de raccordement du TG H56 est doté d'une connexion vissée sur le bras de microphone et peut à tout moment être remplacé par un autre câble.

Fixation et positionnement

Avec le serre-nuque ajustable et les branches-oreilles flexibles mais robustes, le TG H56 peut être adapté à la tête de l'utilisateur et permet même l'utilisation par des personnes qui portent des lunettes.

Le bras de microphone peut au choix être porté à droite ou à gauche sur rotation à 180° des tours d'oreille. Évitez si possible de courber le bras de microphone dans un sens et dans l'autre afin qu'il ne se casse pas.

Nous recommandons de laisser sur la capsule la protection anti-pop fournie. Les arceaux peuvent être repliés et mis à plat pour le transport.

Entretien

Si nécessaire, veuillez nettoyer l'TG H56 ainsi que son câble de raccordement avec un tissu doux humidifié. Vous pouvez ajouter un produit vaiselle; n'utilisez jamais des détergents, évitez toute pénétration de l'eau dans le transducteur du microphone. La protection anti-pop fournie en mousse doit être régulièrement retirée du tête du microphone et nettoyée à l'eau claire. Veillez à ce qu'elle soit entièrement sèche avant d'être du nouveau placée sur le microphone.

Service après-vente

En cas de dommage, veuillez nous adresser au service après-vente de beyerdynamic. N'ouvez pas le microphone, vous risqueriez sinon de perdre vos droits de garantie.

Modèles

Mod.	Description	Art. N°
TG H56 (Opus)	Microphone serre-nuque, omnidirectionnel, noir, avec mini XLR 4 broches femelle	708.402
TG H56 tan (Opus)	idem, mais beige	708.410


Accessoires fournis

WS 56 blk	Bonnette anti-vent, noire	708.887
WS 56 tan	Bonnette anti-vent, blanche	708.879


Accessoires en option

CV 18	Convertisseur d'alimentation pour le raccordement direct à des entrées de microphone avec alimentation fantôme (pour microphones avec raccordement Opus)	475.378
MA-PVA	Convertisseur d'alimentation pour le raccordement direct à des entrées de microphone avec alimentation fantôme (pour microphones avec raccordement TG)	711.098
WS 56 blk	Bonnette anti-vent, noire	708.887
WS 56 tan	Bonnette anti-vent, blanche	708.879
MA-CH 56 (Opus)	Connecting cable, black	708.836
MA-CH 56 tan (Opus)	Connecting cable, beige	708.852
MA-CH 56 (TG)	Connecting cable, black	708.844
MA-CH 56 tan (TG)	Connecting cable, beige	708.860

Frequenzkurve • Frequency response curve • Courbe de fréquence



Richtdiagramm • Polar pattern • Directivité



TG H56 deutsch

TG H56 english

TG H56 français

Technische Daten

Wandlerprinzip Kondensator (Back-Elektret)
Arbeitsprinzip Druckempfänger
Richtcharakteristik Kugel
Übertragungsbereich 20 - 20.000 Hz
Feldlauferübertragungsfaktor 4 mV/Pa (-48 dBV)* ±3 dB
Nennimpedanz 1 kΩ
Max. Grenzschalldruckpegel 127 dB SPL*
Geräuschspannungsabstand 47 dB [CCIR, Q-Peak]*
Äquivalentschalldruckpegel 35 dB [A, RMS]*
Art der Stromversorgung Gleichstrom
Max. Stromaufnahme 0,5 mA
Versorgungsspannung 2 - 9 V
Anschluss Mini-XLR, 4-pol., female
Abmessungen:
Kapseldurchmesser 3 mm
Kabellänge 1,2 m
Gewicht (mit Kabel/Stecker) 18 g

*gemessen mit MA-PVA

Technical Specifications

Transducer type Condenser (back-electret)
Operating principle Pressure
Polar pattern Omnidirectional
Frequency response 20 - 20,000 Hz
Open circuit voltage 4 mV/Pa (-48 dBV)* ±3 dB
Nominal impedance 1 kΩ
Max. SPL 127 dB SPL*
S/N ratio 47 dB [CCIR, Q-Peak]*
Equivalent SPL 35 dB [A, RMS]*
Type of power supply Direct current
Max. power consumption 0.5 mA
Supply voltage 2 - 9 V
Connection Mini-XLR, 4-pin, female
Dimensions:
Capsule diameter 3 mm
Cable length 1.2 m
Weight (with cable/connector) 18 g

*measured with MA-PVA

Spécifications techniques

Type de transducteur Condenseur (back-électret)
Fonctionnement Microphone à pression
Directivité Omnidirectionnel
Bande passante 20 - 20.000 Hz
Sensibilité 4 mV/Pa (-48 dBV)* ±3 dB
Impédance nominale 1 kΩ
Niveau de pression
sonore max. 127 dB SPL*
Rapport signal/bruit 47 dB [CCIR, Q-Peak]*
Niveau de pression
sonore équivalent 35 dB [A, RMS]*
Type d'alimentation Courant continu
Consommation max. 0,5 mA
Tension d'alimentation 2 - 9 V
Connecteur Mini-XLR, 4 broches, femelle
Dimensions:
Diamètre tête 3 mm
Longueur câble 1,2 m
Poids (avec câble/connecteur) 18 g

*mesurée avec MA-PVA

TG H56

NACKENBÜGELMIKROFON
NECKWORN MICROPHONE
MICROPHONE SERRE-NUQUE



Disposal

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung weist darauf hin.



Evacuation

Ce symbole sur le produit, l'emballage ou dans le manuel signifie que votre équipement électrique et électronique doit être, en fin de vie, jeté séparément de vos déchets ménagers. Il existe en France des systèmes de collecte différents pour les déchets recyclables. Pour plus d'information, veuillez contacter les autorités locales ou le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.



www.beyerdynamic.com

beyerdynamic GmbH & Co. KG Theresienstraße 8, 74072 Heilbronn, Germany
Tel. +49 7131 617-0 Fax +49 7131 617-204 info@beyerdynamic.de

Weitere Vertriebspartner weltweit finden Sie im Internet unter www.beyerdynamic.com
Abbildungen nicht vertragshaltend. Änderungen vorbehalten.

For further distributors worldwide, please go to www.beyerdynamic.com
Non-contractual illustrations. Subject to change without notice.

DE-EN-FR 3 / TG H56 (03.18)

Produktinformation

Product Information

Informations de produit